

Prostownik do ładowania akumulatorów i wspomagania rozruchu DIGISTART 340

Nr art.: WS1425



Elektroniczny, sterowany mikroprocesorem prostownik do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów żelowych i kwasowych posiadający funkcję rozruchu.

Cena urządzenia z przewodami 2m.

Charakterystyka:

- Umożliwia rozruch samochodów osobowych z silnikami benzynowymi oraz diesla o mocy do 70KM.
- Elektroniczna regulacja prądu ładowania w zakresie 1 - 30 A.
- Prostownik utrzymuje zadany przez użytkownika prąd ładowania przez cały okres ładowania (ładowanie stało prądowe).
- Trzy stany pracy: test akumulatora, ładowanie CHARGE, ładowanie TRONIC.
- Funkcja CHARGE przeznaczona jest do ładowania akumulatorów kwasowych.
- Cyfrowy miernik prądu i napięcia ładowania oraz napięcia na akumulatorze.
- Zasilanie jednofazowe.
- Zabezpieczenie przeciw zwarceniu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości.
- Cena urządzenia z przewodami 2m.
- Gwarancja 12 miesięcy.

Funkcja **TRONIC** przeznaczona jest do ładowania akumulatorów bezobsługowych i umożliwia automatyczne wyłączenie ładowania po osiągnięciu na akumulatorze napięcia 14,4V (przy akumulatorze 12V) lub 28,8V (przy akumulatorze 24V) oraz automatyczne wznowienie ładowania po spadku napięcia na akumulatorze.

Dane techniczne	Digistart 340
Znamionowe napięcie zasilania	230V; 50Hz (1ph)
Moc (ładowanie / rozruch)	1 / 6,4 kW
Napięcie ładowania	12 / 24 V

Prąd ładowania 45 A	
Znamionowy prąd ładowania EN 60335-2-29	30 A
Prąd rozruchu	300 A
Znamionowa pojemność akumulatora Ah 15h (min/max)	6 / 700
Zakres regulacji prądu ładowania	1 - 30 A
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys	330x360x650 mm
Waga	13,5 kg

Parametry

	Zasilanie 230 V		Zgodny z CE
	Samochody osobowe, samochody dostawcze		Urządzenie na kółkach
	12/24 V		Zgodny z PCT
	Akumulatory PbCa		Certyfikat TIV-GS
	Łodzie motorowe, maszyny rolnicze		Sterowany mikroprocesorem
	Pulse Tronic		Akumulatory żelowe