

Agregat spawalniczy MMA(DC)/TIG(DC) 230V - 200A(30%) MOTOINVERTER 254 CE SILNIK HONDA

Nr art.: WS1384



Agregat spawalniczy z silnikiem benzynowym HONDA GX390 posiadający wbudowany inwertorowy prostownik spawalniczy do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) z dotykowym zajarzeniem łuku.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą urządzeń z zakresu spawalnictwa na hakspawanie.com.pl.

Cena urządzenia bez osprzętu spawalniczego.

Charakterystyka:

- może służyć jako generator prądu stałego (DC) do zasilania wiertarek i szlifierek,
- silnik czterosuwowy z ręcznym uruchamianiem,
- ograniczenie przed nadmiernymi obrotami silnika,
- możliwość spawania elektrodami: celulozowymi, zasadowymi, rutyłowymi, ze stali nierdzewnej, żeliwnymi,
- zabezpieczenie przeciw przeciążeniu,
- sterowana elektronicznie płynna regulacja prądu spawania,
- maksymalna średnica elektrody otulonej 5.0,
- prostownik spawalniczy chłodzony wentylatorem,
- wysoka stabilność prądu spawania nawet podczas wahań prędkości obrotowej silnika,

Posiada funkcje ułatwiające proces spawania:

ANTI STICK: przeciwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: gorący start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

Gwarancja: 12 miesięcy.

Dane techniczne prostownika spawalniczego	
Napięcie stanu jałowego [V]	112
Zakres regulacji prądu spawania [A]	5 - 230
Prąd maksymalny (przy temp. otoczenia 40oC) [A - %]	200 - 30
Prąd przy pracy 60% (przy temp. otoczenia 40oC) [A]	130
Średnica elektrody spawalniczej [mm]	1,6 - 5,0
Dane techniczne generatora prądotwórczego	
Znamionowe napięcie wyjściowe [V / pH]	230 / 1
Moc wyjściowa generatora [kW]	3
Dane techniczne silnika	
Typ	HONDA GX390
Moc [kW/kM]	8,2 / 11
Pojemność [cm ³]	389
Liczba obrotów silnika / minutę [obr / min]	3300
Uruchomienie	ręczne
Pojemność zbiornika paliwa [l]	6,1
Zużycie paliwa [g / kWh]	313
Poziom hałasu [dB]	97
Stopień ochrony	IP 23
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys [mm]	850 x 550 x 670
Waga [kg]	73

Parametry			
	Arc force		Silnik benzynowy
	Certyfikat TIV-GS		Agregat spawalniczy
	Hot start		Zgodny z PCT
	Bezpieczny elektromagnetycznie		Anti stick
	Spawanie metodą MMA, TIG zwarciowy		Generator prądu stałego DC
	Chłodzony wentylatorem		Inwertor

	Zgodny z CE		
---	----------------	--	--