

Sterowanie radiowe System R25bm-mv4.8

Nr art.: DD1595



System R25bm-mv4.8 - sterowanie radiowe z przyciskami:

Charakterystyka:

- nadajnik z 4 przyciskami do sterowania dwustopniowego dwóch ruchów wciągnika,
- odbiornik typu bm,
- nadajnik typu M,
- przeznaczone do sterowania wciągnikami,
- prosta i szybka zmiana 8 kanałów radiowych bez konieczności rozkładania obudowy i programowania (przy pomocy dostępnych przycisków),
- odporność na zakłócenia - możliwość pracy w środowisku przemysłowym wraz z innymi urządzeniami radiowymi (w tym również innych producentów),
- w wypadku uszkodzenia oryginału szybkie wykonanie zapasowego nadajnika,
- specjalne oznaczenie przycisków i piktogramy w cenie,
- każdy odbiornik wyposażony jest w wielożyłowy kabel przyłączeniowy (opcjonalnie z wtykiem przemysłowym),
- każdy odbiornik wyposażony jest w zieloną lampkę sygnalizującą pracę,
- łatwo programowalny nadajnik,
- bezpłatny programator i oprogramowanie,
- dobrej jakości akumulatory (pozwalają na ciągłą pracę przez 30 godzin),
- zestaw zawiera 2 komplety akumulatorów,
- wyprodukowane w Polsce.

Gwarancja: 36 miesięcy na elektronikę.

Dane techniczne	
Zasilanie odbiornika [V AC]	230, 42-48, 24
Ilość kanałów radiowych	69 (w tym 8 wybieralnych)
Zakres częstotliwości [MHz]	433,05 - 434,79 (ISM)

PLL - synteza	
Moc promieniowania [mW]	do 10
Zakres temperatur pracy [°C]	od - 20 do +55
Kod identyfikacyjny	65536 kombinacji, suma kontrolna CRC 32 lub CRC 16
Liczba przycisków	4
Rodzaj przycisków	START STOP Bezpieczeństwa
Skład zestawu	2 zestawy akumulatorów, ładowarka,