

Stycznik 3-biegunowy AC3-50A

Nr art.: DD1192



Parametry techniczne	
Aplikacja stycznika	Sterowanie silnikiem Obciążenie rezystancyjne
Kategoria użytkowania	AC-1 AC-3
Opis biegunów	3P
Skład zestyku bieguna	3 NO
[Ue] znamionowe napięcie pracy	≤ 690 V AC 25....400 Hz dla obwód mocy ≤ 690 V DC dla obwód mocy
[Ie] znamionowy prąd pracy	50 A ($\leq 60^{\circ}$ C) w ≤ 440 V AC AC-3 dla obwód mocy 80 A ($\leq 60^{\circ}$ C) w ≤ 440 V AC AC-1 dla obwód mocy
Moc silnika w kW	15 kW w 220....230 V AC 50/60 Hz 22 kW w 380....400 V AC 50/60 Hz 25 kW w 415 V AC 50/60 Hz 30 kW w 440 V AC 50/60 Hz 30 kW w 500 V AC 50/60 Hz 33 kW w 660....690 V AC 50/60 Hz
Moc silnika w KM	3 hp w 115 V AC 50/60 Hz dla 1 faza 7.5 hp w 230/240 V AC 50/60 Hz dla 1 faza 15 hp w 200/208 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy 15 hp w 230/240 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy 40 hp w 460/480 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy

AC 50/60 Hz	
Napięcie obwodu sterującego	48 V AC50/60 Hz
Składanie dodatkowego styku	1 NO + 1 NZ