Stycznik 3-biegunowy AC3-95A

Nr art.: DD1195

Parametry techniczne	
Aplikacja stycznika	Sterowanie silnikiem Obciążenie rezystancyjne
Kategoria użytkowania	AC-1 AC-3
Opis biegunów	3P
Skład zestyku bieguna	3 NO
[Ue] znamionowe napięcie pracy	<=1000 V AC 25....400 Hz dla obwód mocy <=690 V DC dla obwód mocy
[Ie] znamionowy prąd pracy	125 A (<=60* C) w <=440 V AC AC-1 dla obwód mocy 95 A (<=60* C) w <=440 V AC AC-3 dla obwód mocy
Moc silnika w kW	25 kW w 220....230 V AC 50/60 Hz 45 kW w 380....400 V AC 50/60 Hz 45 kW w 1000 V AC 50/60 Hz 45 kW w 660....690 V AC 50/60 Hz 55 kW w 500 V AC 50/60 Hz 45 kW w 415....440 V AC 50/60 Hz
Moc silnika w KM	20 hp w 200/208 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy 7.5 hp w 115 V AC 50/60 Hz dla 1 faza 15 hp w 230/240 V AC 50/60 Hz dla 1 faza 25 hp w 230/240 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy 60 hp w 460/480 V AC 50/60 Hz dla 3 fazy

AC 50/60 Hz	
Napięcie obwodu sterującego	48 V AC50/60 Hz
Składanie dodatkowego styku	1 NO + 1 NZ